

Thankyou for purchasing this quality ALOGIC product. The ALOGIC Universal 12-in-1 Mini Dock - DV3 is a full featured docking solution in a compact form factor, designed to turn your notebook into a portable workstation or extend the capability of a desktop setup.

Instructions

(Refer to the images on the previous pages)

- 1

Installing the Drivers

The dock uses DisplayLink technology to provide universal support for a wide range of computers and operating systems. The latest DisplayLink software should be installed following these steps:

 - Download the DisplayLink driver for your operating system from www.displaylink.com/downloads
 - Follow the installer once downloaded and follow the prompts
 - Restart your machine

Connecting the Dock to the Laptop

Connect the USB-C cable attached to the dock to your computer.

The device is Plug and Play compatible and will be detected and configured by your computer automatically. This process will take a few seconds the first time you plug the device into your laptop. You may receive a notification that it has been installed and is ready for use.

Once the device has been recognised and set up by your computer you can connect other devices as desired such as monitors, USB devices and a network cable.

Connecting a Power Adapter (Optional)

When the dock is connected to a computer that supports charging using USB Power Delivery (USB PD) it can pass up to 100W of power from an external power adapter (not included) to charge the computer. To charge the laptop through the dock, connect a USB-C PD power adapter to the USB-C port ➊ on the end of the dock and connect the power adapter to a mains power outlet.

Connecting External Devices to the Dock

Connect external devices such as monitors, USB devices, Ethernet network cable and headphone/mic to the dock as necessary.

Resolution Support Table	Single Display
The quantity and resolutions of video outputs supported depend on the capability of the connected computer.	
	HDMI 1 - FHD (1920x1080)@60Hz
This dock supports simultaneous output on all three video ports as resolution up to FHD (1920x1080 60Hz).	HDMI 2 - FHD (1920x1080)@60Hz
	VGA - FHD (1920x1080)@60Hz

USB-C Port Video and Charging Support

Not all USB-C ports on laptops support video output and/or charging using USB PD. Many Windows and Chromebook computers have multiple USB-C ports, but only support video output and charging on one or two of them.

If using a USB-C port on a Chromebook machine it is important to ensure that you plug the device into a port which supports video output for it to be able to show video on external monitors. If you usually use a particular USB-C port to connect your laptop's USB charger, it is likely that this port also supports video output and you suggest trying the dock with this port.

Many USB-C ports that have no labelling support video output, however USB-C ports which have a DisplayPort logo or Intel Thunderbolt logo printed next to them almost certainly support video output and you should look for these icons next to the ports on your computer.

Macbook devices are equipped with Thunderbolt USB-C ports and support video output and charging on all ports.

If in doubt about whether a USB-C port supports video output, consult the user manual for your computer or the product information on the manufacturer's website. References made to a USB-C port having DisplayPort, DP or Alt Mode capabilities is a strong indicator that the USB-C port supports video output.

Troubleshooting

Symptom	Solution
Video doesn't show on external display	- Ensure the latest DisplayLink drivers have been installed from www.displaylink.com/downloads - Check that the cable is connected securely between the monitor and the computer - Check that the external monitor is turned on and set to the correct input - Verify that your computer is detecting the external display and is set to show video on it - Check that the USB-C port on the computer that you have connected the cable to supports video output using DisplayPort Alternate Mode - If the computer doesn't detect the external monitor or output video after checking the above, restart your computer and attempt again
Video drops out intermittently	Check that the video cable is connected securely between the display and computer and there is no strain on the connectors
Laptop doesn't charge when a USB PD power adapter is plugged into the USB-C port on the dock	- Check that the USB PD power adapter is plugged in at the wall and switched on - Verify that the cable is plugged into a USB-C port on the computer which supports USB PD charging by plugging the cable from the power adapter directly into the USB-C port on the laptop - Check that the cable between the USB PD power adapter and the dock is connected securely - Ensure that the USB PD power adapter has a sufficient power output rating to charge the laptop

Vielen Dank für den Erwerb dieses ALOGIC Qualitätsproduktes. Das ALOGIC Universal 12-in-1 Mini-Dock - DV3 ist eine voll ausgestattete Anschluss-Lösung in kompaktem Gehäuse, die Ihr Notebook in eine tragbare Workstation verwandelt oder Ihr Desktop-Setup erweitert.

Anweisungen

(Ansehen Sie sich auf die Bilder auf den vorherigen Seiten)

- 1

Driver installieren

Das Dock verwendet DisplayLink-Technologie, um viele verschiedene Computern und Betriebssystemen universell zu unterstützen. Die neueste DisplayLink-Software sollte folgendermaßen installiert werden:

 - Laden Sie den DisplayLink-Treiber für Ihr Betriebssystem von www.displaylink.com/downloads herunter
 - Führen Sie den Installationsprozess aus und befolgen Sie die Anweisungen
 - Starten Sie Ihren Computer neu

Das Dock an das Laptop anschließen

Verbinden Sie das USB-C Kabel des Docks mit Ihrem Computer.

Das Gerät ist Plug-and-Play kompatibel und wird von Ihrem Computer automatisch erkannt und eingerichtet. Dieser Prozess dauert beim Entschlüsseln des Gerätes an Ihr Laptop ein paar Sekunden. Sie werden eine Benachrichtigung erhalten, wenn die Installation beendet und das Gerät betriebsbereit ist.

Wenn das Gerät von Ihrem Computer erkannt und eingerichtet und betriebsbereit ist, können Sie weitere Geräte, wie Bildschirm, USB-Geräte und ein Netzwerknetzwerk anschließen.

Anschluss eines Netzteils (Optional)

Wenn das Dock an einen Computer angeschlossen ist, der das Laden mit USB-C-Stromversorgung (USB PD) unterstützt, kann es bis zu 100W Strom von einem externen Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Aufladen des Computers übertragen. Um das Laptop über das Dock zu laden, verbinden Sie das USB-C PD Netzteil mit dem USB-C Anschluss ➊ und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Geräte an das Dock anschließen

Schließen Sie bei Bedarf externe Geräte wie Monitore, USB-Geräte, Ethernet-Netzwerkkabel und Kopfhörer/ Mikrofon an das Dock an.

Auflösungstabelle	Einzelanzeige
Die Anzahl und Auflösung der unterstützten Videooutputs hängt von der Leistungsfähigkeit des angeschlossenen Computers ab	
	HDMI 1 - FHD (1920x1080)@60Hz
Dieses Dock unterstützt die gleichzeitige Ausgabe aus allen drei Videoanschlüssen mit Auflösung bis zu FHD (1920x1080 60Hz).	HDMI 2 - FHD (1920x1080)@60Hz
	VGA - FHD (1920x1080)@60Hz

USB-C Anschluss Video- und Ladeunterstützung

Nicht alle Laptop USB-C-Anschlüsse unterstützen die Videoausgabe und/oder das Laden mit USB PD. Viele Windows- und Chromebook-Computer haben mehrere USB-C-Anschlüsse, aber nur ein oder zwei davon unterstützen Videoausgabe und Laden.

Wenn Sie ein Windows- oder Chromebook-Gerät verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie das Gerät an einen Videoausgabe unterstützenden Anschluss anschließen, um Video ausgeben zu können. Wenn Sie normalerweise einen bestimmten USB-C-Anschluss verwenden, um das USB-Ladegerät Ihres Laptops anzuschließen, ist es wahrscheinlich, dass dieser Anschluss auch die Videoausgabe unterstützt, und Sie sollten diesen Anschluss zu verwenden.

Viele USB-C-Ports ohne Beschriftung unterstützen Videoausgabe, aber USB-C-Ports, die ein DisplayPort-Logo oder ein Intel Thunderbolt-Logo neben sich zeigen, mit ziemlicher Sicherheit die Videoausgabe unterstützen, sollten Sie diese Symbole neben den Ports auf Ihrem Computer suchen.

MacBook-Geräte sind mit Thunderbolt USB-C-Anschlüssen ausgestattet und unterstützen die Videoausgabe und das Laden an allen Anschlüssen.

Wenn Sie unsicher sind, ob ein USB-C-Anschluss die Videoausgabe unterstützt, konsultieren Sie das Benutzerhandbuch für Ihren Computer oder die Support-Informationen auf der Website des Herstellers. Hinweise auf einen USB-C-Anschluss mit DisplayPort, DP- oder Alt-Mode-Funktionen sind ein starker Indikator dafür, dass der USB-C-Anschluss Videoausgabe unterstützt.

Troubleshooting

Symptom	Lösung
Video wird nicht auf externem Monitor angezeigt	- Stellen Sie sicher, dass die neuesten DisplayLink-Driver unter www.displaylink.com/downloads installiert wurden - Prüfen Sie, ob das Kabel sicher mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist - Überprüfen Sie, ob der externe Monitor eingeschaltet ist und überprüften Sie die Einstellungen - Verifizieren Sie, dass Ihr Computer den externen Monitor erkennt und eingestellt ist, Videos auf ihm zu zeigen - Überprüfen Sie, ob der USB-C-Anschluss Ihres Computers, an den Sie das Kabel anschlossen haben, die Videoausgabe mit dem DisplayPort Alternate Mode unterstützt - Wenn der Computer den externen Monitor nicht und Video nicht erkennt, obwohl Sie alle obigen Punkte überprüft haben, starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es noch einmal
Video fällt zeitweise aus	Prüfen Sie, ob das Videokabel sicher mit der Anzeige und dem Computer verbunden ist und das keine Spannung auf den Anschlüssen liegt
Das Laptop lädt nicht, wenn ein USB PD Netzteil an den USB-C Anschluss des Laptops angeschlossen ist	- Überprüfen Sie, dass das USB PD Netzteil an die Steckdose angeschlossen ist und dass diese angeschaltet ist - Stellen Sie sicher, dass das Kabel an einen USB-C-Anschluss des Computers angeschlossen ist, der das USB PD-Aufladen unterstützt, indem Sie das Kabel des Netzteils direkt an den USB-C-Anschluss des Laptops anschließen - Überprüfen Sie, ob das Kabel fest mit dem USB PD Netzteil und dem Dock verbunden ist - Stellen Sie sicher, dass das USB PD-Netzteil eine ausreichende Ausgangsleistung hat, um das Laptop aufzuladen

Gracias por adquirir este producto de calidad ALOGIC. El Universal 12-en-1 Mini Dock - DV3 ALOGIC es una solución de acoplamiento completa y destacada en un factor de forma compacto, diseñada para convertir su ordenador portátil en una estación de trabajo portátil o extender la capacidad de una configuración de escritorio.

Instrucciones

(Consulte las imágenes en las páginas anteriores)

- 1

Instalación de los controladores

La base de conexión utiliza la tecnología DisplayLink para brindar soporte universal para una amplia gama de computadoras y sistemas operativos. El software DisplayLink más reciente debe instalarse siguiendo estos pasos:

 - Descargue el controlador DisplayLink para su sistema operativo desde www.displaylink.com/downloads
 - Ejecute el instalador una vez descargado y siga las instrucciones
 - Reinicie su máquina

Conectando el acoplador al ordenador portátil

Conecte el cable USB-C Unido al conector a su computadora.

El dispositivo es Plug-and-Play compatible y será detectado y configurado automáticamente por su computadora. Este proceso tomará unos pocos segundos la primera vez que enchufe el dispositivo a su ordenador portátil. Puede recibir una notificación que ha sido instalado y está listo para el uso.

Una vez que el dispositivo ha sido reconocido y configurado por su computadora está listo para user y puede conectar otros dispositivos como sus o suoheter, tels que des moniteurs, des dispositis USB et un cable de red.

Conectando un adaptador de Alimentación (Opcional)

Cuando el conector está conectado a una computadora que soporta carga usando Entrega de Potencia USB-C (USB PD) puede pasar hasta 100W de potencia desde un adaptador de alimentación externo (no incluido) para cargar la computadora. Para cargar el ordenador portátil mediante el conector, conecte un adaptador de alimentación USB-C PD al puerto USB-C ➊ y conecte el adaptador de alimentación a un tema de alimentación de red.

Conectando dispositivos al acoplador

Conecte dispositivos externos tales como monitores, accesorios USB, cables de red Ethernet y microfono/auricular al acoplador, según sea necesario.

Tabla de soporte de resolución	Pantalla única
La cantidad y las resoluciones de las salidas de vídeo admitidas dependen de la capacidad de la computadora conectada.	
	HDMI 1 - FHD (1920x1080)@60Hz
Este acoplador soporta salida simultánea en los tres puertos de vídeo con resoluciones hasta FHD (1920x1080 60Hz).	HDMI 2 - FHD (1920x1080)@60Hz
	VGA - FHD (1920x1080)@60Hz

Soporte de Cable y Puerto de Vídeo USB-C

No todos los puertos USB-C en los equipos portátiles soportan salida de vídeo y/o carga usando USB PD. Muchas computadoras Windows y Chromebook tienen múltiples puertos USB-C, pero solo soportan salida de vídeo y carga en uno o dos de ellos.

Si utiliza una máquina Chromebook o Windows es importante asegurar que enchufe el dispositivo en un puerto que soporte salida de vídeo para que pueda mostrar vídeo en monitores externos. Si habitualmente usa un puerto USB-C para cargar su ordenador portátil, es probable que este puerto también soporte vídeo y sugerimos probar el cable con este puerto.

Muchos puertos USB-C no tienen etiquetado admisión de salida de vídeo, sin embargo, puertos USB-C que tienen un DisplayPort o un logo Intel Thunderbolt impreso al lado de ellos casi siempre admiten vídeo y you should look for these icons next to the ports on your computer.

Sicherheit die Videoausgabe unterstützen, sollten Sie diese Symbole neben den Ports auf Ihrem Computer suchen.

Los dispositivos Macbook están equipados con puertos USB-C Thunderbolt y soportan salida de vídeo y carga en todos los puertos.

Si tiene dudas que un puerto USB-C soporte salida de vídeo, consulte el manual del usuario de su computadora o la información de asistencia en el sitio web del fabricante. Referencias a que un puerto USB-C tenga capacidades DisplayPort, DP o Alt Mode son fuertes indicios de que el puerto USB-C soporta salida de vídeo.

Solución de problemas

Síntoma	Solución
No se muestra vídeo en la pantalla externa	- Asegúrese de que se hayan instalado los últimos controladores de DisplayLink desde www.displaylink.com/downloads - Verifique que el cable este conectado firmemente entre el monitor y la computadora - Verifique que el monitor externo esté encendido y configurado en la entrada correcta - Verifique que su computadora está detectando a la pantalla externa y está configurada para mostrar vídeo allí - Verifique que el puerto USB-C en la computadora a la cual conectó el cable soporte salida de vídeo usando el Modo Alternativo DisplayPort - Si el computador no detecta el monitor externo o no emite vídeo luego de verificar lo anterior, reinicie su computadora e intente nuevamente.
El vídeo se reduce intermitentemente	Verifique que el cable de vídeo este conectado firmemente entre la pantalla y la computadora y no hay esfuerzos en los conectores
El ordenador portátil no carga cuando un adaptador de alimentación USB-C está conectado al puerto USB-C en el conector.	- Verifique que el adaptador de alimentación USB PD esté enchufado en la pared y encendido - Verifique que el cable este enchufado en un puerto USB-C en la computadora que soporte carga USB PD enchufando el cable del adaptador de alimentación directamente al puerto USB-C del equipo portátil - Verifique que el cable entre el adaptador de alimentación USB PD y el dock sea conectado saldamente - Asegure que el adaptador de alimentación USB PD tenga suficiente potencia nominal de salida para cargar el equipo portátil

Merci d'avoir acheté ce produit ALOGIC de qualité. La station d'accueil universelle 12-en-1 Mini Dock - DV3 d'ALOGIC est une solution d'accuplément complète dans un facteur de forme compact, conçue pour transformer votre ordinateur portable en une station de travail portable ou étendre la capacité d'une installation de bureau.

Instructions

(Voir les images des pages précédentes)

- 1

Installation des Pilotes

La station utilise la technologie DisplayLink pour fournir un support universel à une gamme large d'ordinateurs et de systèmes d'exploitation. Le dernier version de DisplayLink doit être installé en suivant ces procéde:

 - Téléchargez le pilote DisplayLink correspondant à votre système d'exploitation sur www.displaylink.com/downloads
 - Lancez l'installation une fois le téléchargement terminé et suivez les instructions
 - Redémarrez votre appareil

Connexion du socle à l'ordinateur portable

Collegerez le cable USB-C relié à la station d'accueil sur votre ordinateur.

L'appareil branché est fonctionnel et sera détecté par une configuration automatique par votre ordinateur. Ce traitement prendra quelques secondes la première fois que vous brancherez l'appareil sur votre ordinateur portable. Il se peut que vous receviez une notification indiquant qu'il a été installé et qu'il est prêt à être utilisé.

Une fois que le dispositif a été reconnu et configuré par votre ordinateur, il est prêt à être utilisé et vous pouvez connecter d'autres dispositifs comme vos ou vos périphériques, tels que des moniteurs, des dispositifs USB et un câble de rete.

Connexion d'un adaptateur d'alimentation (Facultatif)

Lorsque la station d'accueil est connectée à un ordinateur qui prend en charge la charge par USB-C Alimentation Electrique (USB AE), elle peut transmettre jusqu'à 100W de puissance à partir d'un adaptateur d'alimentation externe (non inclus) pour charger l'ordinateur. Pour charger l'ordinateur portable par le biais de la station d'accueil, connectez un adaptateur d'alimentation USB-C AE au port USB-C ➊ et connectez l'adaptateur d'alimentation à une prise secteur.

Connexion de périphériques au socle

Connectez les périphériques externes tels que les moniteurs, les périphériques USB, le câble de réseau Ethernet et le casque/micro à la station d'accueil, si possible.

Tabella di supporto soluzione problemi	Display singolo
La quantità e le risoluzioni delle uscite video supportate dipendono dalla capacità del computer collegato.	
	HDMI 1 - FHD (1920 x 1080) 60Hz
Questo dock supporta tre uscite video in contemporanea con risoluzione FHD (1920 x 1080, 60 Hz).	HDMI 2 - FHD (1920 x 1080) 60Hz
	VGA - FHD (1920 x 1080) 60Hz

Prise en charge de la vidéo et de la charge par le port USB-C

Tous les ports USB-C des portails supportent l'uscita video e/o la ricarica tramite USB PD. Molti computer Windows e Chromebook hanno più porte USB-C, ma supportano l'uscita video e la ricarica solo su una o due di esse.

Si vous utilisez une machine Windows ou Chromebook, il est indispensable de vous assurer que vous branchez l'appareil sur un port prenant en charge l'uscita video pour qu'il puisse afficher des vidéos sur des moniteurs externes. Si vous utilisez régulièrement un port USB-C particulier pour connecter le ordinateur portable, il est probable que ce port prenne également en charge la sortie vidéo et nous vous proposons d'essayer le câble avec ce port.

Molte porte USB-C non offrono indicazioni visive che confermano tale supporto. Tuttavia, se le porte USB-C presentano un logo DisplayPort o Intel Thunderbolt, quasi sicuramente sono compatibili con il trasferimento video in uscita. Puoi quindi verificare la presenza di questi simboli accanto alle porte del tuo laptop.

De nombreux ports USB-C qui n'ont pas d'étiquette prennent en charge la sortie vidéo, mais les ports USB-C qui ont un logo DisplayPort ou un logo Intel Thunderbolt imprimé à côté d'eux presque certainement en charge la sortie vidéo et vous devez rechercher ces icônes à côté des ports sur votre ordinateur.

Les appareils Macbook sont dotés de ports USB-C Thunderbolt et prennent en charge la sortie vidéo et la recharge sur tous les ports.

In caso di dubbio sul se la presa in charge de la sortie vidéo per un port USB-C, consulter le manuel d'utilisation de votre ordinateur ou les renseignements d'assistance sur le site Web du fabricant. Riferimenti a che un port USB-C di supporto l'uscita video, DP o Alt Mode sono un forte indicatore che la porta USB-C supporta l'uscita video.

Résolution de Problèmes

Problema	Soluzione
Il segnale video è intermittente	Verificare che il cavo video sia collegato saldamente tra lo schermo e il computer e che non ci sia tensione sui connettori
Quando un adattatore di alimentazione USB PD è collegato alla presa di alimentazione USB-C, il computer non carica quando il cavo USB-C è inserito in un'uscita USB-C del computer che supporta la ricarica USB PD	- Controllare che l'alimentatore di alimentazione USB PD sia collegato alla parete e acceso - Verificare che il cavo sia inserito in una porta USB-C del computer che supporti la ricarica USB PD collegando il cavo dell'alimentatore direttamente alla porta USB-C del portatile - Verificare che il cavo tra l'alimentatore di alimentazione USB PD e il dock sia collegato saldamente - Assicurarsi che il cable entre l'adaptateur d'alimentation USB AE et la station d'accueil est bien connecté - Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation USB PD a une puissance de sortie adéquate pour charger l'ordinateur portable.

Grazie per aver acquistato questo prodotto ALOGIC di alta qualità. Il mini dock universale 12 in 1 – DV3 di ALOGIC è un dispositivo dalle dimensioni ridotte ricco di funzionalità, progettato per trasformare il tuo notebook in una workstation portatile o ampliare la connettività di una postazione desktop.

Istruzioni

(Per riferimento alle immagini delle pagine precedenti)

- 1

Installare i Driver

La postazione utilizza tecnologia DisplayLink per fornire supporto universale a una vasta gamma di computer e di sistemi operativi. Il software DisplayLink più recente può essere installato seguendo questi passaggi:

 - Scaricare i driver DisplayLink per il sistema operativo da www.displaylink.com/downloads
 - Avviare l'installar scaricato e seguire i prompt
 - Riavviare il computer

Collegamento del dispositivo al laptop

Collegare il cavo USB-C fisso del dock al computer.

Il dispositivo è compatibile con le specifiche Plug and Play e verrà rilevato e configurato automaticamente dal computer. La prima volta, la procedura di riconoscimento richiede qualche secondo. Sullo schermo potremmo comparire una notifica che informa che il dispositivo è stato installato ed è pronto per l'utilizzo.

Una volta riconosciuta e configurato dal computer, l'hub può essere utilizzato per connettere altre periferiche, come monitor e dispositivi collegati tramite cavo video o a cavo di rete.

Collegamento di un adattatore di alimentazione (opzionale)

Quando è collegato a un computer che supporta la ricarica tramite USB tipo C Power Delivery (USB PD), il dock può passare fino a 100W di potenza da un adattatore di alimentazione esterno (non incluso) per caricare il computer. Per caricare il laptop attraverso il dock, collegare un adattatore di alimentazione USB tipo C PD alla porta USB tipo C ➊, collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente.

Collegamento di dispositivi

Puoi collegare dispositivi esterni come monitor e accessori USB allo docking station, in base alle tue necessità.

シングルディスプレイ

Display singolo
La quantità e le risoluzioni delle uscite video supportate dipendono dalla capacità del computer collegato.
HDMI 1 - FHD (1920 x 1080) 60Hz
Questo dock supporta tre uscite video in contemporanea con risoluzione FHD (1920 x 1080, 60 Hz).
HDMI 2 - FHD (1920 x 1080) 60Hz
VGA - FHD (1920x1080)@60Hz

このドックは、3つのビデオポートすべてに、最大で FHD (1920x1080 60Hz) の映像での同時出力をサポートしています。

Supporto video e ricarica porta USB-C

Non tutte le porte USB-C dei portatili supportano l'uscita video e/o la ricarica tramite USB PD. Molti computer Windows e Chromebook hanno più porte USB-C, ma supportano l'uscita video e la ricarica solo su una o due di esse.

Per essere in grado di mostrare video su monitor esterni quando si utilizza un computer Windows o un Chromebook, è importante assicurarsi di collegare il dispositivo a una porta che supporti l'uscita video. Se di solito usi un particolare porta USB tipo C per collegare il tuo computer, è probabile che questa porta supporti anche l'uscita video. Ti suggeriamo quindi di provare il cavo con questa porta.

Molte porte USB-C non offrono indicazioni visive che confermano tale supporto. Tuttavia, se le porte USB-C presentano un logo DisplayPort o Intel Thunderbolt, quasi sicuramente sono compatibili con il trasferimento video in uscita. Puoi quindi verificare la presenza di questi simboli accanto alle porte del tuo laptop.

De nombreux ports USB-C qui n'ont pas d'étiquette prennent en charge la sortie vidéo, mais les ports USB-C qui ont un logo DisplayPort ou un logo Intel Thunderbolt imprimé à côté d'eux presque certainement en charge la sortie vidéo et vous devez rechercher ces icônes à côté des ports sur votre ordinateur.

Les appareils Macbook sont dotés de ports USB-C Thunderbolt et prennent en charge la sortie vidéo et la recharge sur tous les ports.

In caso di dubbio sul se la presa in charge de la sortie vidéo per un port USB-C, consultare il manuale utente del tuo computer o le informazioni di supporto sul sito web del produttore. I riferimenti a che un port USB tipo C con capacità DisplayPort, DP o Alt Mode sono un forte indicatore che la porta USB-C supporta l'uscita video.

Soluzione problemi

Problema	Soluzione
Il segnale video è intermittente	Controllare che il cavo video sia collegato saldamente tra lo schermo e il computer e che non ci sia tensione sui connettori
Quando un adattatore di alimentazione USB PD è collegato alla presa di alimentazione USB-C, il computer non carica quando il cavo USB-C è inserito in un'uscita USB-C del computer che supporta la ricarica USB PD	- Controllare che l'alimentatore di alimentazione USB PD sia collegato alla parete e acceso - Verificare che il cavo sia inserito in una porta USB-C del computer che supporti la ricarica USB PD collegando il cavo dell'alimentatore direttamente alla porta USB-C del portatile - Verificare che il cavo tra l'alimentatore di alimentazione USB PD e il dock sia collegato saldamente - Assicurarsi che il cable entre l'adaptateur d'alimentation USB AE et la station d'accueil est bien connecté - Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation USB PD a une puissance de sortie adéquate pour charger l'ordinateur portable.

この度は、ALOGIC製品をお買い上げいただきありがとうございます。ALOGIC ユニバーサル 12-in-1 ミニドック - DV3 は、ノートブックをポータブルワークステーションにしたり、デスクトップの機能を拡張するために設計された、コンパクトなフォームファクターのフル機能ドッキングソリューションです。

使用方法

(他のページの画像を参照してください。)

ドライバのインストール

ドックではDisplayLink技術を使用して、幅広いコンピュータとオペレーティングシステムをユニバーサルにサポートします。以下の手順に従って、最新のDisplayLinkドライバをインストールしてください。:

- ご利用のオペレーティングシステムと互換のDisplayLinkドライバは www.displaylink.com/downloads からダウンロードします。
- ダウンロードしたインストールを実行し、指示に従ってインストールしてください。
- コンピュータを再起動します。

ドックとノートPCの接続

ドックに付属のUSB-Cケーブルをパソコンに接続します。

このデバイスではプラグアンドプレイ (Plug and Play) に対応しており、コンピュータによって自動的に検出され設定されます。このプロセスは、デバイスがドッキングステーションに接続したときに発生します。デバイスインストール後、使用できるようになったことをお知らせが表示されることがあります。

デバイスがコンピュータに認識され設定されると、使用可能な状態となり、モニター、USBデバイス、ネットワークケーブルなど、必要に応じて他のデバイスを接続することができます。

電源アダプター（オプション）の接続

USB-C Power Delivery (USB PD) の充電に対応したコンピュータにドックを接続すると、外部電源アダプター（別売）から最大100Wのコンピュータを充電することができます。ドックを使ってノートPCを充電するには、USB-C PD電源アダプター（別売）の充電のUSB-Cポート ➊ に接続し、電源アダプターを電源コンセントに接続します。

ドックに外部デバイスを接続する

必要に応じて、モニター、USB機器、イーサネットネットワークケーブル、ヘッドフォン/マイクなどの外部機器をドックに接続します。

シングルディスプレイ

||
||
||