


Blade 5 & 10 RGB & Bi-Color




You can download the Harlowe app in the (Apple) App Store and Google Play store by scanning the following QR code.



Installation of V-mount Plate:
Align the ball and socket joint of the V-mount plate with the ball and socket joint of the back of the Blade, and then use the 1/4" screw to rotate clockwise and lock it.

APP DOWNLOAD
You can download the Harlowe app in the (Apple) App Store and Google Play store by scanning the following QR code.



Blade 5
Grundlegendes opsating
Justerung af lysstyrke Tænd/sluk for strøm / Farvetemperatur

Intensitetsjustering
Lysintensitet
Drej forstærkt knoppen for at ændre lysintensiteten.

Område
Tilgængeligt Intensitetsområde: 0% til 100% ved hjælp af knappen.

Farvetemperaturområde
Tilgængeligt farvetemperaturområde: 1700K til 10000K ved hjælp af CCT knappen.

Blade 10	
Effekt	10 W (hvid LED), 10 W (RGB)
Lumen (10000K)	900lm
Lumen (1700K)	800lm
Indgang	AC 100-240V, 50-60Hz
Batteri	3.8V 1400mAh, 13.2Wh
DCI	96
TLCT	96
CCT	1700-10000K
Dæmpning	0-100%
Trådløs metode	Bluetooth
Trådløs driftsbereich	20m / 65.6ft
Driftstemperatur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Farver
Farveområde	0-360 grader
Intensitet	0-100
Dimension	164x35x18mm / 6.4x1.38x0.71in
Netvægt	163g / 0.36lbs

Kurzbefehle
Drücken Sie den CCT-Knopf kurz, um die Farbertemperatur zu verkürzen.

HSI-Modus
Farbeabpassung
Drücken Sie kurz den CCT-Knopf für 1,5 Sekunden lang, um den HSI-Schnittstelle zu wechseln, und drehen Sie den CCT-Knopf, um die Farbe anzupassen.

Sättigungsanpassung
Drücken Sie kurz den CCT-Regler, um zur Sättigungsansicht zu wechseln, und drehen Sie den CCT-Regler, um die Sättigung einzustellen.

Menuauswahl
1. Drücken Sie lange den Netzschalter für 1,5 Sekunden lang, um das Hauptmenü-Interface zu öffnen, drehen Sie den CCT-Knopf, um das Menü auszuwählen.
2. Drücken Sie kurz den CCT-Knopf, um das Untermenü zu betreten, und drehen Sie den CCT-Knopf, um das Untermenü auszuwählen.

Installation of V-mount Plate:
Align the ball and socket joint of the V-mount plate with the ball and socket joint of the back of the Blade, and then use the 1/4" screw to rotate clockwise and lock it.

HSI-Modus
Farbeabpassung
Drücken Sie kurz den CCT-Knopf für 1,5 Sekunden lang, um den HSI-Schnittstelle zu wechseln, und drehen Sie den CCT-Knopf, um die Farbe anzupassen.

Sättigungsanpassung
Drücken Sie kurz den CCT-Regler, um zur Sättigungsansicht zu wechseln, und drehen Sie den CCT-Regler, um die Sättigung einzustellen.

Menuauswahl
1. Drücken Sie lange den Netzschalter für 1,5 Sekunden lang, um das Hauptmenü-Interface zu öffnen, drehen Sie den CCT-Knopf, um das Menü auszuwählen.
2. Drücken Sie kurz den CCT-Knopf, um das Untermenü zu betreten, und drehen Sie den CCT-Knopf, um das Untermenü auszuwählen.

Installation of portes de grange et de panneaux de diffusion
1. Attachez les deux portes magnétiques de grange aux fixations aux deux extrémités de la lame pour vous assurer que vous entendez un clic.

2. Attachez la plaque de diffusion électromagnétique aux fixations aux deux extrémités de la lame pour vous assurer que vous entendez un clic.

Attacher / éteindre l'alimentation
1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, puis appuyez sur le bouton pour allumer la lumière.

Éteindre la lumière
Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre la lumière.

Caractéristiques du produit	
Puissance	5W (LED blanche), 5W (RGB)
Lumens (10000K)	400lm
Lumens (1700K)	350lm
Entrée	AC 100-240V, 50-60Hz
Batterie	3.8V 1400mAh, 5.2Wh
DCI	96
TLCT	96
CCT	1700-10000K
Gradation	0-100%
Mode sans fil	Bluetooth
Distance de fonctionnement sans fil	20m / 65.6ft
Température de fonctionnement	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 couleurs
Gamme de couleurs	0 - 360 degrés
Intensité	0 - 100
Dimensions	164x35x18mm / 6.4x1.38x0.71in
Poids net	163g / 0.36lbs

Blade 10
Basiseinstellungen
Anpassung der Lichtintensität Helligkeitsanpassung

Anpassung von der Intensität
Lichtintensität
Drehen Sie den LH-Knopf vorsichtig, um die Lichtintensität zu ändern.

Bereich
Beschikbar Intensitätsbereich: 0% to 100% mit behulp van de LH knop.

Snelkoppelingen
Druk kort op de LH-knop voor snellere helderheid.

Keurtempertuor CCT-aanpassing
Keurtempertuor wijzigen
Draai de CCT-knop voorzichtig om de keurtempertuor te wijzigen.

Keurtempertuurbereik
Beschikbare keurtempertuurbereik: 1700K tot 10000K met behulp van de CCT-knop.

Características
Potencia 5W (led blanco), 5W (RGB)
Lúmenes (10000K) 400lm
Lúmenes (1700K) 350lm
Entrada AC 100-240V, 50-60Hz
Batería 3.8V 1400mAh, 5.2Wh
DCI 96
TLCT 96
CCT 1700-10000K
Gradación 0-100%
Modo sin fil Bluetooth
Distancia de funcionamiento sin fil 20m / 65.6ft
Temperatura de funcionamiento -10~40°C/14~104°F
RGB 36000 colores
Gamme de couleurs: 0 - 360 grados
Intensité: 0 - 100
Dimensions 164x35x18mm / 6.4x1.38x0.71in
Poids net 163g / 0.36lbs

Modo HSI
Ajuste de cor
Presione o botão por 1,5 segundos para mudar para a interface HSI e gire o botão para ajustar a cor.

Ajuste de brilho
Presione rapidamente o botão para mudar para a interface LH e gire o botão para ajustar o brilho.

Ajuste de saturação
Presione rapidamente o botão para alternar para a interface de saturação e gire o botão para ajustar a saturação.

Seleção de menu
1. Pressione o interruptor de alimentação por 1,5 segundos para entrar na interface de seleção de menu.
2. Pressione rapidamente o botão para selecionar o submenu.

Termos de garantia
Nos fornecemos um período de garantia de dois anos para o comprador original do produto. Para obter o âmbito de garantia detalhado, consulte o manual de usuário. Se o produto requer reparação, por favor, contate o nosso suporte.

Notas importantes:
• Guarde a sua fatura de compra original e o seu cartão de garantia e certifique-se de que a informação completa do fornecedor está no futuro. Incluido a data de compra e o número de série do produto, que serão necessários para reclamar a garantia.

A garantia não cobre:
• Danos causados ​​por utilização indevida, flos físicos, qualidades externas incompatíveis, ou qualquer outro fator não relacionado.

• Danos do tipo de produto devido a abuso ou utilização incorreta.


• Exatidão da qualidade do produto.

• Danos causados ​​pelos danos de transporte. Contate o seu fornecedor para obter mais informações.

• O produto não é adequado para uso modificado por pessoas não autorizadas.

Instalação da piastra de montagem a V:
1. Alinhe o eixo de fixação do bloco de montagem com o eixo de fixação do produto. O bloco de montagem deve ser fixado ao produto com o parafuso fornecido.

Download do App
É possível baixar o app Harlowe do App Store (Apple) e da Google Play Store escanizando o seguinte código QR.



Blade 5
Grundlegendes opsating
Justerung af lysstyrke Tænd/sluk for strøm / Farvetemperatur

Intensitetsjustering
Lysintensitet
Drej forstærkt knoppen for at ændre lysintensiteten.

Område
Tilgængeligt Intensitetsområde: 0% til 100% ved hjælp af knappen.

Farvetemperaturområde
Tilgængeligt farvetemperaturområde: 1700K til 10000K ved hjælp af CCT knappen.

Blade 10	
Effekt	10 W (hvid LED), 10 W (RGB)
Lumen (10000K)	900lm
Lumen (1700K)	800lm
Indgang	AC 100-240V, 50-60Hz
Batteri	3.8V 1400mAh, 5.2Wh
DCI	96
TLCT	96
CCT	1700-10000K
Dæmpning	0-100%
Trådløs metode	Bluetooth
Trådløs driftsbereich	20m / 65.6ft
Driftstemperatur	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Farver
Farveområde	0-360 grader
Intensitet	0-100
Dimension	164x35x18mm / 6.4x1.38x0.71in
Peso netto	163g / 0.36lbs

Kurzbefehle
Drücken Sie den CCT-Knopf kurz, um die Farbertemperatur zu verkürzen.

HSI-Modus
Farbeabpassung
Drücken Sie kurz den CCT-Knopf für 1,5 Sekunden lang, um den HSI-Schnittstelle zu wechseln, und drehen Sie den CCT-Knopf, um die Farbe anzupassen.

Sättigungsanpassung
Drücken Sie kurz den CCT-Regler, um zur Sättigungsansicht zu wechseln, und drehen Sie den CCT-Regler, um die Sättigung einzustellen.

Menuauswahl
1. Drücken Sie lange den Netzschalter für 1,5 Sekunden lang, um das Hauptmenü-Interface zu öffnen, drehen Sie den CCT-Knopf, um das Menü auszuwählen.
2. Drücken Sie kurz den CCT-Knopf, um das Untermenü zu betreten, und drehen Sie den CCT-Knopf, um das Untermenü auszuwählen.

ENGL Features
RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness / Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

RGB LED
Bi-Color LED
Power On/Off
Brightness Adjustment
Color Temperature Adjustment
Type-C Charging Port

1/4" Screw hole Alignment hole

Barndørsdiffusionspanel installation
1. Attræk magnetiske barndørs til de slots på begge ends af Blade, making sure your hear a click.

2. Attræk magnetisk diffusion panel to the slots at both ends of the Blade, making sure you hear a click.

Powering On/Off
Power On
Press the power switch, then turn the knob to the light.

Power Off
Press the power switch to turn off the light.

Product Specifications

Blade 5	
Power	10W (White LED), 5W (RGB)
Luminous (10000K)	400lm
Luminous (1700K)	350lm
Input	AC 100-240V, 50-60Hz
Battery	3.8V 1400mAh, 5.2Wh
DCI	96
TLCT	96
CCT	1700-10000K
Dimming	0-100%
Wireless Method	Bluetooth
Wireless Operating Range	20m / 65.6ft
Operating Temperature	-10~40°C/14~104°F
RGB	36000 Colors
Color Gamut	0-360 degree
Intensity	0-100
Dimension	164x35x18mm / 6.4x1.38x0.71in
Net Weight	163g / 0.36lbs

Blade 10
Grundlegendes opsating
Justerung af lysstyrke Tænd/sluk for strøm / Farvetemperatur

Intensitetsjustering
Lysintensitet
Drej forstærkt knappen for at ændre lysintensiteten.

Område
Tilgængeligt Intensitetsområde: 0% til 100% ved hjælp af LH-knappen.

Farvetemperaturområde
Tilgængeligt farvetemperaturområde: 1700K til 10000K ved hjælp af CCT knappen.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Genveje
Kort tryk på LH knappen for at genveje lysstyrken.

Farvetemperaturjustering CCT
Kort tryk på CCT-knappen for at komme ind i farvetemperaturområdet, og drej CCT-knappen for at justere farven.

Blade 5
Basic Setup
Brightness / Color Power On/Off
Temperature Adjustment

